

BS 18 L Quick

- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohrund Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| Bestell-Nr. EAN-Code | 614052500 4061792245044 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art des Akkupacks | LiPOWER |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 26 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 60 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 5.5 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 36 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 1850 / min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145