

Garant**Radio-3D-føler, digital med følerindsats (Ø 4 mm) XTOUCH, Følerkugle-Ø: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	359450 4
GTIN	4062406370602
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Mulighed for overførsel af de målte værdier i kombination med GARANT Xconnect nr. 359455 1.
- Passer kun til Siemens og Heidenhain-styringer. Maskinen skal have en fungerende USB-port på betjeningspulten.
- Stor nøjagtighed og linearitet. Til fuldautomatisk bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidter, referencekanter og akseindstilling.
- Komfortabel og enkel rundløbsjustering.
- Stort arbejdsområde i alle retninger (x, y, z = 7 mm).
- Kompakt metalhus.
- Støv- og vandtæt = IP 67.
- Nominel brudflade.
- Enkel menubetjening.
- Hurtig idrifttagning uden hardwareombygning og serviceteknikerindsats.
- Det er ikke nødvendigt at gribe ind i værktøjsmaskinens operativsystem!
- Minimering af nogo-dele.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Automatisk overførsel af de målte værdier til maskinstyringen via GARANT Xconnect nr. 359455 1.

Til fuldautomatisk bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidter, referencekanter og akseindstilling. Også mulighed for manuel drift uden trådløs overførsel (uden XCONNECT).

Leveringsomfang:

Inklusive batteri CR2 og følerindsats nr. 359505 str. 4.

Specialtilbehør:

Overførselsnøgle XCONNECT nr. 359455 1.

Bemærk:

Passende følerindsats nr. 359505 4. Artiklen installeres fast på en maskine og kan kun anvendes på en anden maskine ved hjælp af en ny cyklusforespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Knapcelle
Omstyringsvej x, y, z	7 mm
Skaft-Ø	16 mm
Kabinet, bredde	67 mm
Målenøjagtighed	< 0,01 mm
Samlet længde (hus og følerindsats)	134 mm
Reservefølerindsats	359505 4
Aflæsning	0,005 mm
Kabinet, dybde	39 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Justeringsvej	± 0,4 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fri længde, følerarm	40 mm
Kabinet, længde	82 mm
Vægt	0,52 kg
Serie	XTOUCH

Produkttype

Følere

Tilbehør

Følerindsats til 3D-følere Følerkugle-Ø D 4 mm

359505 4