

**HOLEX****ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302767 40     |
| GTIN              | 4062406230074 |
| Clase de artículo | 32A           |

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER.

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Gama de sujeción: 3 - 26 mm

Ø exterior D: 63 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 40

Llave de apriete ER: 40

**Descripción técnica**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Llave de apriete ER               | 40                      |
| Gama de sujeción                  | 3 - 26 mm               |
| Tuerca de apriete ER de recambio  | 40                      |
| Longitud de voladizo medida A     | 100 mm                  |
| Ø exterior D                      | 63 mm                   |
| Adaptador                         | BT 40 A = 100           |
| Norma asiento                     | JIS B6339               |
| Norma asiento                     | JIS B6339               |
| Forma                             | AD                      |
| Precisión de concentricidad       | ≤ 3 µm                  |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC                     |
| Tipo de producto                  | Portapinzas de sujeción |

---

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40 | 309680 40 |
|--|-----------|