

BENNING
Comprobador de tomas de corriente, Tipo: SDT1

Datos de pedido

Número de pedido	473275 SDT1
GTIN	4014651200531
Clase de artículo	47A

Descripción
Ejecución:

Comprobación rápida y sencilla de tomas de corriente con contacto de protección a la conexión correcta. Los errores de cableado, como los conductores de PE, N y L que faltan, así como el cambio de conductores L y PE se muestran claramente a través de 3 luces LED. La tabla de estado fácilmente comprensible informa de la conexión correcta (OK, verde) y el tipo de error (rojo) de la toma de corriente con contacto de protección.

- **Prueba de PE activa con electrodo de contacto y pantalla LC antes de las necesidades de una tensión de contacto peligrosa (>50 V) en la conexión de conductor protector (PE).**
- **Tecla de comprobación para activar un interruptor de protección FI/RCD de 30 mA.**
- **Indicación inequívoca a través de luces LED y pantalla LC.**

Aplicación:

Prueba de toma de corriente, comprobación de 30 mA interruptor del protección FI/RCD.

Longitud: 78 mm

Anchura: 72 mm

Profundidad: 80 mm

Peso: 70 g

Descripción técnica

Quality Dress	SDT 1
---------------	-------

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	70 g
Modelo enchufe	Enchufe SCHUKO®
Tipo de enchufe	F
Anchura	72 mm
Longitud	78 mm
Profundidad	80 mm
Tipo de producto	Comprobador de continuidad y de aislamiento