

**BENNING****Ispitivač za utičnice, tip: SDT1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473275 SDT1
GTIN	4014651200531
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Brzo i jednostavno testiranje ispravnog spajanja šuko zaštitnih utičnica. Pogreške u ožičenju, kao što su nepostojanje PE, N i L vodiča te zamjena L i PE vodiča prikazuju se jednoznačno pomoću 3 LED-a. Lako razumljiva tablica pomoću statusa obavještava o ispravnom priključku (OK, zeleno) i vrsti kvara (crveno) šuko utičnice.

- **Aktivni PE-test pomoću elektrode i LCD-a upozorava na pojavu opasnog dodirnog napona (>50 V) na priključku zaštitnog vodiča.**
- **Kontrolna tipka za aktiviranje zaštitnog prekidača od 30 mA FI/RCD.**
- **Jednoznačni prikaz pomoću LED-a i LCD-a.**

**Upotreba:**

Provjera utičnice, provjera 30 mA FI/RCD zaštitni prekidač.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	SDT 1
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	70 g

Izvedba utikača	SCHUKO® utičnica sa zaštitnim kontaktom
Vrsta utikača	F
širina	72 mm
Duljina	78 mm
Dubina	80 mm
Vrsta proizvoda	Ispitivač provodnosti i vodova