



Nullpont-beállító, Típus: 50



Rendelési adatok

Rendelés száma	359085 50
GTIN	4045197973443
Árucikk kategória	32E

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, edzett.

Előny:

Nem sérül meg a szerszámél a rávezetésnél. Nincs szükség hézagmérőre vagy rávezető tuskére.

Funkció:

- **Hozza azonos magasságra az eszköz rugózó tapintófelületét és bázisfelületét (pl. vonalzó segítségével) és állítsa $-0,25$ -ra a mutatót.**
- **Állítsa a készüléket a munkadarabra, és vezesse rá a marót rugózó tapintófelületre, amíg a mérőóra mutatója 0-ra nem áll. Ekkor a maró pontosan 50mm-rel ($\pm 0,01$ mm) a megmunkálandó munkadarab fölötti pozícióban (gépvezérlésbe beadandó méret) található.**

Felhasználás:

A szerszámok (pl. maró) nullára állításához és a géporsó referenciapontjának meghatározásához.

Tartalom:

Fadoboz, mérőóra, mérési jegyzőkönyv és használati útmutató.

Figyelem:

A 359086 sz. tartalék mérőórát lásd az alkatrészlistában.

Mérőóra kijelző: 0,01 mm

Házmagasság – vonatkoztatási felület: 49,75 mm

Rugózó tapintófelület magassága 0 állásnál: 50 mm

Ház Ø: 65 mm

Rugós megtámasztású tapintófelület Ø: 47 mm

Műszaki leírás

Mérőóra kijelző	0,01 mm
Rugózó tapintófelület magassága 0 állásnál	50 mm
Ház Ø	65 mm
Házmagasság – vonatkoztatási felület	49,75 mm
Rugós megtámasztású tapintófelület Ø	47 mm
Termék fajtája	Nullpont-beállító

Tartozék

Tartalék mérőóra 359085 sz. nullpont-beállítóhoz Méréstartomány / ház Ø 3/40 mm	359086 3/40
--	-------------