



Polnilnik baterij, Tip: 8PLUS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081590 8PLUS
GTIN	4013674207442
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z **nadzorom posameznih polnilnih mest** in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in **vzdrževalno polnjenje**. Vhodna napetost 100–240 V. Z **načinom osveževanja** za ponovno aktiviranje „utrujenih“ akumulatorjev. Energy 8 plus samodejno določi optimalni tok polnjenja za vstavljene akumulatorje in jih polni s tokom do 1000 mA v postopku hitrega polnjenja.

Uporaba:

Polnilna mesta za NiMH/NiCd-akumulator: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ali 1-3 × Baby C ali 1-2 × Mono D / 9 V blok.

Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Nazivna napetost: 100 - 240 V

maksimalni tok polnjenja: 1 A

Maksimalno število polnilnih mest: 8

Dolžina: 191 mm

Širina: 172 mm

Višina: 57 mm

Tehnični opis

Maksimalno število polnilnih mest	8
maksimalni tok polnjenja	1 A
Širina	172 mm
Dolžina	191 mm
Višina	57 mm
Nazivna napetost	100 - 240 V
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Polnilniki akumulatorjev